

EBN-OS

Omezovač zapínacího proudu pro EP OPTOTRONIC



Druh použití

- Vhodné pro veškeré POWERTRONIC a vybrané OPTOTRONIC předřadníky

Výhody produktu

- Zvyšuje maximální počet EP pro automatické vypínání faktorem 2,5
- Flexibilní použití v závislosti na velikosti zařízení
- Snadná instalace

Vlastnosti produktu

- Modernizace pro DIN lištu DIN EN 50022
- Provozní frekvence: 50 – 60 Hz
- Maximální trvalé zatížení: 16 A
- Doba omezení: 70 ms

Technický list řady výrobků

Technické údaje

Parametry

Popis výrobku	Izolační napětí (L/N-zem)	Izolační napětí (L-N)	Příkon
EBN-OS /230	2 kV	2 kV	0,6 W

Rozměry & váha

Popis výrobku	Délka	Šířka	Výška	Montážní hloubka	Váha výrobku
EBN-OS /230	58,0 mm	18,0 mm	88,0 mm	55,0 mm	75,00 g

Barvy & materiály

Popis výrobku	Materiál pouzdra
EBN-OS /230	Plastic

Teploty a provozní podmínky

Popis výrobku	Rozsah okolní teploty
EBN-OS /230	-10...+40 °C

Vlastnosti

Popis výrobku	Druh instalace	Způsob připevnění	Síťové svorky	Sekundární terminály
EBN-OS /230	35 mm standard rail ¹⁾	Snap in clip	Socket terminals with captive screws M3.5	Socket terminals with captive screws M3.5

¹⁾ acc. to DIN EN 50022

Logistická data

Popis výrobku	Zkratka produktu
EBN-OS /230	850410809000

Pokyny k použití


Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.

Technický list řady výrobků

Technická podpora a podpora prodeje

Technická podpora a podpora prodeje www.osram.cz

Stažení dat

Soubor	
	Installation/Operation notice 545888_Installation Instructions (GB)

Logistické údaje

Kód výrobku	Popis výrobku	Jednotka balení (kusy/jednotku)	Rozměry (délka x šířka x výška)	Objem	Hrubá hmotnost
4006584548019	EBN-OS /230	Shipping carton box 100	410 mm x 310 mm x 265 mm	33.68 dm ³	7565.00 g
4006584548019	EBN-OS /230	Shipping carton box 100	410 mm x 310 mm x 280 mm	35.59 dm ³	8480.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo více samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Vyloučení odpovědnosti

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější vydání.